



Extension - Protocole ENOCEAN
(Pour Passerelle Domotique WizzBox)

Référence
UBIEXT.ENO

Caractéristiques	
Alimentation	Raccordement du module à la passerelle Ubiwizz par cordon USB
Fréquence	868.3 MHz
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Dimensions (module DIN)	1,5 modules

Description

ENOCEAN est une porte d'entrée aux solutions intelligentes pour la maison, la sécurité, la sûreté, l'énergie, les bureaux ou les centres commerciaux.

Le module **UBIEXT.ENO**, connecté à la passerelle **Ubiwizz**, permet à votre installation de "logements & bâtiments connectés" de gérer et de piloter des récepteurs radio ENOCEAN.

Avec ce système d'extensions, rapides à monter, votre installation peut mixer des capteurs et des actionneurs radio de protocoles différents.

Autres extensions disponibles :

Z-WAVE (UBIEXT.Z-WAVE)

IO-homecontrol (UBIEXT.IO)

RTS (UBIEXT.RTS)

Wifi (UBIEXT.WIFI)

Exemple de configuration multi-protocoles



MyUbiwizz Appli smart home



Disponible et gratuite sur les stores

Branchement et installation

Fixer l'extension sur le rail DIN.

Raccorder cette extension sur la passerelle ou sur une extension déjà en place, avec le cordon USB fourni.